

FUAA10010

Secvest IP draadloze alarmcentrale

De Secvest IP combineert betrouwbare alarmtechniek met briljante videotechniek en creëert zo een innovatief IP-gebaseerd systeem, dat u op een betrouwbare manier voor inbraak, vuur en water waarschuwt. In geval van nood is een alarmverificatie met integreerbare PIR-netwerkcamera mogelijk die u gestoken scherpe beelden levert. Omdat de installatie volledig via browser of iPhone/iPad App bediend wordt, hebt u de centrale alleen optioneel voor de statusweergave nodig. Alarmmeldingen lopen compleet IP-gebaseerd of optioneel via de binnensirene. Bij een alarm krijgt u een alarmmelding via e-mail. Als u de PIR-netwerkcamera geïntegreerd hebt, zelfs met beeld- of videobijlage! Met behulp van het draadloze stopcontact is het mogelijk om via de Secvest IP gericht draadloze schakeluitgangen te schakelen, zo kunnen alle aangesloten verbruikers, zoals bijv. licht bij een alarm of via afstandstoegang geactiveerd worden. Via de browsertoegang of de Secvest IP App voor iPhone/iPad kunt u daarnaast nog het gebeurtenisgeheugen en de status van de centrale oproepen en blijft u altijd geïnformeerd. Ook het activeren of deactiveren van de alarmcentrale is hiermee mogelijk. Met gsm-kiezer kan de Secvest IP ook bij een uitval van de DSL-lijn de alarmberichten via sms of telefoonoproep doorgeven. De Secvest IP kan met de IP-alarmmodule, dat u de integratie van acht bijkomende melders in twee zones (van telkens vier melders) mogelijk maakt, uitgebreid worden. Hierdoor is de opbouw van een compleet, betrouwbaar IP-gebaseerd veiligheidsconcept makkelijk realiseerbaar.



Product highlights:

- Draadloze alarmcentrale met 3 zones voor 11 draadloze melders en 3 afstandsbedieningen
- Geschikt voor de beveiliging van woningen en kleinere objecten
- 10/100 MBit netwerkaansluiting voor wereldwijde toegang via pc of mobiele eindapparaten
- Eenvoudige programmering en bediening via geïntegreerde webserver
- Actieve alarmverificatie door video-motion-detectie (in combinatie met PIR-netwerkcamera)
- E-mailbericht bij alarm
- Compatibel met IP-alarmmodule

FUAA10010

Secvest IP draadloze alarmcentrale

Technische gegevens			
Weergave	Status-LED's	Montageplaats	Aan optimaal draadloos vermogen aangepast omgevingsvoorwaarden
Aantal draadloze zones	3 draadloze zones, 11 melders (4/3/4)	Bedrijfstemperatuur	-10°C tot +55°C max 75% luchtvochtigheid niet condensierend
Aantal virtuele IP-zones	3	Afmetingen (bxhxd)	193x233x45 mm
Draadloze bedieningselementen	Max 3	Gewicht	760g
Aantal afstandsbedieningen	3	Milieuklasse	II
Schakeluitgangen	1 x relais, 4 transistors		
Uitbreidbaar (draadloos)	Ja (met 8 melders per IP-alarmmodule)		
Gebeurtenisgeheugen	Ja (alarmmeldingen; via webinterface oproepbaar)		
Geïntegreerde sirene	Nee		
Communicatie/alarmering	E-mail		
Onderhoud op afstand	Ja		
Programmering	Via geïntegreerde webserver		
Bediening	Via Secvest Key, draadloze afstandsbediening, lokale pc of online via browser of iPhone-App		
Talen	DE, UK, NL, FR, DK, IT		
Sabotagebewaking	Ja		
Radiofrequentie	868,6625 MHz		
Radiovermogen	Max 10 mW		
Reikwijdte: zenden	Ca. 30 m in het gebouw, ca. 100 m in de open lucht		
Reikwijdte: ontvangen	Ca. 30 m in het gebouw, ca. 100 m in de open lucht		
Modulatie	FM		
Bandbreedte	Smalle band		
Codering	Ja (draadloos)		
DSL-bewaking	Ja		
Ondersteunde browsers	Safari, Mozilla Firefox, Google Chrome		
Ondersteunde software	iPhone-App		
Netwerkaansluiting	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T		
Netwerkprotocollen	TCP/IP, DHCP, SMTP, DNS, NTP, HTTP		
Toegangsbeveiliging	Gebruikersnaam, paswoord		
Spanningsvoeding	13,8V DC		
Batterijtype	12V, 1,2Ah		
Stroomverbruik	1A		
Noodstroomvoorziening	Ja		
Max. noodstroomlooptijd	ca. 5h		
Spanningsbewaking	Ja		
Zekering	tegen verpoling beveiligd		
Behuizingsmateriaal	ABS		
Beschermklasse	IP 34		
Veiligheidsgraad	Graad 2		